


## BZT52C2V4 ... BZT52C75 (500 mW)

**Surface mount Silicon Planar Zener Diodes**  
**Silizium-Planar-Zener-Dioden für die Oberflächenmontage**

Version 2010-09-09

	Dimensions - Maße [mm]
---	------------------------

Maximum power dissipation  
 Maximale Verlustleistung

500 mW

Nominal Z-voltage  
 Nominale Z-Spannung

3...75 V

Plastic case  
 Kunststoffgehäuse

SOD-123

Weight approx.  
 Gewicht ca.

0.01 g

Standard packaging taped and reeled  
 Standard Lieferform gegurtet auf Rolle



Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 ( $\sim \pm 5\%$ ) standard.  
 Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.

Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 ( $\sim \pm 5\%$ ). Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.

### Maximum ratings and Characteristics

### Grenz- und Kennwerte

		BZT52-series	
Power dissipation – Verlustleistung	T <sub>A</sub> = 25°C	P <sub>tot</sub>	500 mW <sup>1)</sup>
Operating junction temperature – Sperrschiichttemperatur		T <sub>j</sub>	-50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T <sub>s</sub>	-50...+150°C
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschiicht – umgebende Luft		R <sub>thA</sub>	< 300 K/W <sup>1)</sup>
Thermal resistance junction to terminal Wärmewiderstand Sperrschiicht – Anschluss		R <sub>thT</sub>	< 240 K/W
Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite			

Marking – Stempelung (alternative)			
BZT52C2V4 = MH, WX, 4C	BZT52C6V2 = NA, WA, 4R	BZT52C16 = NN, WK, 5H	BZT52C43 = WU, 6A
BZT52C2V7 = MJ, W1, 4D	BZT52C6V8 = NB, WB, 4X	BZT52C18 = NP, WL, 5J	BZT52C47 = WV, 6B
BZT52C3V0 = MK, W2, 4E	BZT52C7V5 = NC, WC, 4Y	BZT52C20 = NR, WM, 5K	BZT52C51 = WW, 6C
BZT52C3V3 = MM, W3, 4F	BZT52C8V2 = ND, WD, 4Z	BZT52C22 = NX, WN, 5M	BZT52C56 = 6D
BZT52C3V6 = MN, W4, 4H	BZT52C9V1 = NE, WE, 5A	BZT52C24 = NY, WO, 5N	BZT52C62 = 6E
BZT52C3V9 = MP, W5, 4J	BZT52C10 = NE, WF, 5B	BZT52C27 = NZ, WP, 5P	BZT52C68 = 6F
BZT52C4V3 = MR, W6, 4K	BZT52C11 = NH, WG, 5C	BZT52C30 = PA, WQ, 5R	BZT52C75 = 6H
BZT52C4V7 = MX, W7, 4M	BZT52C12 = NJ, WH, 5D	BZT52C33 = PB, WR, 5X	
BZT52C5V1 = MY, W8, 4N	BZT52C13 = NK, WI, 5E	BZT52C36 = PC, WS, 5Y	
BZT52C5V6 = MZ, W9, 4P	BZT52C15 = NM, WJ, 5F	BZT52C39 = PD, WT, 5Z	

1 Mounted on P.C. board with 25 mm<sup>2</sup> copper pads at each terminal  
 Montage auf Leiterplatte mit 25 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Lötpad an jedem Anschluss)

**Maximum ratings**
**Grenzwerte**

Type Typ	Z-voltage range <sup>1)</sup> Z-Spanngs.-Bereich <sup>1)</sup> $I_{ZT} = 5\text{mA}$		Dynamic resistance Diff. Widerstand		Temp. Coeffic. of Z-voltage ...der Z-Spannung	Reverse volt. Sperrspanng. $I_R = 100\text{nA}$	Z-current <sup>2)</sup> Z-Strom <sup>2)</sup> $T_A = 25^\circ\text{C}$
	$V_Z \text{ min [V]}$	$V_Z \text{ max [V]}$	$Z_{ZK} [\Omega]$	$I_{ZK} [\text{mA}]$	$\alpha_{VZ} [10^{-4} /^\circ\text{C}]$	$V_R [\text{V}]$	$I_{Z\text{max}} [\text{mA}]$
BZT52C2V4	2.2	2.6	< 100	5	-9...-6	1 (<120 $\mu\text{A}$ )	192
BZT52C2V7	2.5	2.9	< 110	5	-9...-6	1 (<120 $\mu\text{A}$ )	172
BZT52C3V0	2.8	3.2	< 120	5	-8...-5	1 (<50 $\mu\text{A}$ )	156
BZT52C3V3	3.1	3.5	< 130	5	-8...-5	1 (<20 $\mu\text{A}$ )	143
BZT52C3V6	3.4	3.8	< 130	5	-8...-5	1 (<10 $\mu\text{A}$ )	132
BZT52C3V9	3.6	4.2	< 130	5	-8...-5	1 (<5 $\mu\text{A}$ )	119
BZT52C4V3	4.0	4.6	< 130	5	-6...-3	1 (<5 $\mu\text{A}$ )	109
BZT52C4V7	4.4	5.0	< 130	5	-5...+2	1 (<2 $\mu\text{A}$ )	100
BZT52C5V1	4.8	5.4	< 130	5	-2...+2	1.5 (<2 $\mu\text{A}$ )	93
BZT52C5V6	5.2	6.0	< 80	5	-5...+5	2.5 (<1 $\mu\text{A}$ )	83
BZT52C6V2	5.8	6.6	< 50	5	-3...+6	3 (<1 $\mu\text{A}$ )	76
BZT52C6V8	6.4	7.2	< 30	5	+3...+7	3.5 (<0.5 $\mu\text{A}$ )	69
BZT52C7V5	7.0	7.9	< 30	5	+3...+7	4 (<0.5 $\mu\text{A}$ )	63
BZT52C8V2	7.7	8.7	< 30	5	+8...+7	5 (<0.5 $\mu\text{A}$ )	57
BZT52C9V1	8.5	9.6	< 30	5	+3...+9	6 (<0.5 $\mu\text{A}$ )	0
BZT52C10	9.4	10.6	< 30	5	+3...+10	7	0
BZT52C11	10.4	11.6	< 30	5	+3...+11	8	0
BZT52C12	11.4	12.7	< 35	5	+3...+11	9	0
BZT52C13	12.4	14.1	< 35	5	+3...+11	10	0
BZT52C15	13.8	15.6	< 40	5	+3...+11	11	0
BZT52C16	15.3	17.1	< 40	5	+3...+11	12	0
BZT52C18	16.8	19.1	< 45	5	+3...+11	13	0
BZT52C20	18.8	21.2	< 50	5	+3...+11	15	0
BZT52C22	20.8	23.3	< 55	5	+4...+12	17	0
BZT52C24	22.8	25.6	< 60	5	+4...+12	19	0
BZT52C27	25.1	28.9	< 70	2	+4...+12	21	0
BZT52C30	28	32	< 80	2	+4...+12	23	16
BZT52C33	31	35	< 80	2	+4...+12	25	14
BZT52C36	34	38	< 90	2	+4...+12	27	13
	$I_{ZT} = 2.5\text{ mA}$						
BZT52C39	37	41	<100	2	+4...+12	30 (< 2 $\mu\text{A}$ )	12
BZT52C43	40	46	<130	2	+4...+12	33 (< 2 $\mu\text{A}$ )	11
BZT52C47	44	50	<150	2	+4...+12	36 (< 2 $\mu\text{A}$ )	10
BZT52C51	48	54	<180	2	+4...+12	39 (< 1 $\mu\text{A}$ )	9
BZT52C56	52	60	<180	2	+4...+12	43 (< 1 $\mu\text{A}$ )	8
BZT52C62	58	66	<200	2	+4...+12	47 (<0.2 $\mu\text{A}$ )	8
BZT52C68	64	72	<250	2	+4...+12	52 (<0.2 $\mu\text{A}$ )	7
BZT52C75	70	79	<300	2	+4...+12	57 (<0.2 $\mu\text{A}$ )	6

<sup>1</sup> Tested with pulses (20 ms) – Gemessen mit Impulsen (20 ms)

<sup>2</sup> Mounted on P.C. board with 25 mm<sup>2</sup> copper pads at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Lötpad an jedem Anschluss)