

Serie Adapte:

- Steckverbindung zum Kuppeln unterschiedlicher Stecksysteme
- LWL-Steckverbindung für Einmodenfasern und Mehrmodenfasern
- Einsetzbare Fasern:
 - 9/125
 - 50/125
 - 62.5/125
 - 100/140
 - 200/230
 - 200/240
 - 1000
- Steckversion oder Kupplungsversion
- Steckversion alternativ zu Adapterkabel als kompaktere Bauform
- Kundenspezifische Anwendungen

Between-series adaptors

- *Between-series adaptors*
- *For singlemode and multimode fibers*
- *Useable fibers:*
 - 9/125
 - 50/125
 - 62.5/125
 - 100/140
 - 200/230
 - 200/240
 - 1000
- *Plug version or adaptor version*
- *Plug version as compact alternative to adaptor cable*
- *Custom made applications*

Technische Daten

Einfügedämpfung max. 1.5 dB
Betriebstemperatur -25°C bis +70°C

Materialien

Steckerstift
Steckerkörper Arcap / Keramik

Kupplungshülse Keramik / Stahl
Kupplungskörper Arcap / Stahl

Technical Data

Insertion loss max. 1.5 dB
Operating temperature -25°C up to +70°C


Materials

Plug ferrule
Plug body arcap / ceramic

Adaptor sleeve ceramic / steel
Adaptor body arcap / steel

Serie Adapter

Between-series adaptors



98 AS 340

Stecker - Stecker

Plug - Plug

Bestel-Nr Order Nr	nur für Mehrmodenversionen only for multimode fibers			Ein- und Mehrmodenversionen Singlemode and multimode fibers	
	LSA	FC	ST	F-SMA	
LSA	98 AS 110-XX	98 AS 120-XX	98 AS 130-XX	98 AS 140-XX	
FC	98 AS 120-XX	98 AS 220-XX	98 AS 230-XX	98 AS 240-XX	
ST	98 AS 130-XX	98 AS 230-XX	98 AS 330-XX	98 AS 340-XX	
F-SMA	98 AS 140-XX	98 AS 240-XX	98 AS 340-XX	98 AS 440-XX	

einsetzbare Fasern
useable fibers
XX

Ausführung
Model

E1 = 9/125

Einmodenversion
singlemode model

M1 = 50/125
M2 = 62.5/125
M3 = 100/140
M4 = 200/230
M5 = 200/240
M6 = 1000

Mehrmodenversion
multimode model

XX = andere Fasern auf Anfrage
other fibers on request

Serie Adapter

Between-series adaptors



98 AK 230

Kupplung - Kupplung

Adaptor - Adaptor

Bestell-Nr. Order No.		nur für Mehrmodenversion only for multi-mode fibers		Ein- und Mehrmodenversion Singlemode and multi-mode fibers	
	LSA	FC	ST	F-SMA	
LSA	siehe Serie <i>see series</i>	98 AK 120-XX	98 AK 130-XX	98 AK 140-XX	
FC	98 AK 120-XX	siehe Serie <i>see series</i>	98 AK 230-XX	98 AK 240-XX	
ST	98 AK 130-XX	98 AK 230-XX	siehe Serie <i>see series</i>	98 AK 340-XX	
F-SMA	98 AK 140-XX	98 AK 240-XX	98 AK 340-XX	siehe Serie <i>see series</i>	

Montagebohrungen

panel piercing

Typ Type	Montagebohrungen Panel piercings				Seite 60/61 Page 60/61
	LSA	FC	ST	F-SMA	
LSA	D1	J1	T1	F1	
FC	J1	J1	J1	J1	
ST	T1	J1	T1	T1	
F-SMA	F1	J1	T1	F1/F2	